

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. Инв. №

Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Блок управления BU/TEL-220-05A ИТЕА 468332.021	1	"Таврида Электрик"
A2	Реле микропроцессорное	1	Schneider Electric
	Micom P116A1N2N25211N21N		
EK1, EK2	Резистор 50Вт, 1,5кОм	2	
EL1,L2	Лампа накаливания 220В, 25 Вт	2	
HG1...HG3	Указатель положения NEF30-WPcz / 220V AC/DC	3	PROMET
HLG	Индикатор NEF30- LDRz / 220V AC/DC зеленый	1	PROMET
HLR	Индикатор NEF30-LDRc / 220V AC/DC красный	1	PROMET
HLK	Индикатор NEF30-LDRg / 220V AC/DC желтый	1	PROMET
KN1	Реле указательное РЭУ 11-11, 0,05А	1	Г. Бершадь
	переменного тока ТУ16-647.022-85		
KL1...KL3	Реле промежуточное R4-2014-23-5220, 4P; 220В,	3	RELPOL
	50 Гц, с колодкой GZT4, со скобой GZT4-0040,		
	флажком GZT4-0035		
KL4,KL5	Реле промежуточное R4-2014-23-1220, 4P; 220В DC,	2	RELPOL
	с колодкой GZT4, со скобой GZT4-0040,		
	флажком GZT4-0035		
Q1	Выключатель вакуумный ВВ/TEL-10-20 / 1000-У2,	1	"Таврида Электрик"
	ТУ 3414-003-57002326-2003		г. Севастополь
QS1	Разъединитель 10 кВ 630 А	1	
PA1	Амперметр Э8030-М1 ____/5А, кл.2,5; 50Гц;	1	ПО "Электроизмеритель"
SAC1	Кнопка управления NEF30-TPas-2X2Y,	1	PROMET
	черная, поворотная		
SAC2,	Кнопка управления NEF30-TPas-XY,	2	PROMET
SAC3	черная, поворотная		
SAC4	Кнопка управления NEF30-TPas-3XY,	1	PROMET
	черная, поворотная		
SB1	Кнопка управления NEF30-Kz-2X, зеленая	1	PROMET
SB2	Кнопка управления NEF30-Kc-2X, красная	1	PROMET

Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
SC1,SC2	Выключатель А-14-100 ТУ 208642242-55-92	2	
SF1	Выключатель автоматический LSN 4C/2 (№01704)	1	ОЕЗ
SF2	Выключатель автоматический LSN 2C/2 (№01703)	1	ОЕЗ
SG1	Коробка испытательная ЗПТ.619.014	1	
SQS1,SQS2	Выключатель конечный 83136-58F (2з 2р)	4	
SQG1,SQG2			
ТАа1,ТАс1	ТПОЛ-10-0,5_ / 10Р-10/15-____ / 5 У3	2	СЗТТ
	ОГГ.671224.033ТУ		
TV1	Трансформатор ОСМ1-0,063У3	1	МЭТЗ, г Минск
	220 / 220 ТУ16-717.137-83		
UG1	Блок питания ВР / TEL-220-02А ИТЕА 436535.007	1	"Таврида Электрик"
UG2	Блок питания БПТ-615 ТУ РБ 100101011.12-2004	1	БЭМН, г. Минск
VD1	Диод FR207	1	
XS3	Розетка HF-302	1	
ХТ	Клеммы	130	(PHOENIX CONTACT)
YS1	Электромагнитная блокировка ЗБ-1М УХЛ2 с ключом	1	г. Великие Луки
	КЭЗ-1М УХЛ2, ТУ 3428-001-00468683-94		

						200538-02-ЭП-РЗ			
						Типовой проект с применением MiCOM P116			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разраб.					02.11	Встроенная трансформатор- ная подстанция	Стадия	Лист	Листов
Нач.отд.							С		
Н.контр.						Релейная защита и автоматика Схе- ма электрическая полная СВ 10 кВ (продолжение)			
Гл. спец.									